

# Premier trépied à hauteur ajustable entièrement automatique au monde.

## Trépied automatique PRA 90

Le PRA 90 permet à une seule personne d'effectuer rapidement et facilement des ajustements de hauteur avec une précision supérieure à celle des méthodes standard. En utilisant le récepteur laser télécommandé du Hilti PR 30-HVS ou du PRI 36 pour contrôler le PRA 90, la fonction d'autoalignement permet au trépied de déplacer automatiquement le laser à la hauteur marquée par le récepteur laser télécommandé. Le PRA 90 peut également être contrôlé par le pavé numérique sur le trépied ou par la télécommande indépendante PRA 92.



**HILTI**  
GESTION DE PARC D'OUTILS

**HILTI** 2 Ans SANS FRAIS  
LIFETIME SERVICE™  
À vie FRAIS DE RÉPARATION LIMITÉS  
À vie GARANTIE DU FABRICANT

\*Certaines restrictions s'appliquent. Communiquez avec Hilti pour plus de précisions.

### Applications

- Mise à niveau de la maçonnerie, des équipements électriques et des équipements mécaniques
- Vérification et transfert de hauteurs
- Applications où des trépieds à manivelle ont été utilisés dans le passé

### Plus performant

- Propose une méthode plus rapide, plus simple et plus fiable de vérifier et de transférer différentes hauteurs
- Ajuste la hauteur horizontale grâce à une fonction d'autoalignement facile à utiliser offerte par certains lasers rotatifs Hilti sélectionnés

### Plus durable

- Robuste et durable



Fiche technique	PRA 90
Hauteur avec le laser rotatif	Hauteur maximale : 76 pouces (1,95 m) Hauteur minimale : 38 pouces (0,97 m)
Portée de la télécommande radio	Distance : jusqu'à 164 pi (50 m)
Durée des batteries (à 73 °F/23 °C)	Environ 400 cycles (vers le haut ou vers le bas)
Classe de protection IP	IP 56 (IEC 529)
Températures de service	-4 °F à 122 °F (-20 °C à 50 °C)
Longueur d'entreposage	27 1/2 pouces (70 cm)
Poids avec batteries	17,6 lb (8 000 g)

### Renseignements sur les commandes

Description	Contenu	Code
Ensemble PRA 90 pour PR 30-HVS et PRI 36	Comprenant outil PRA 90, batterie Li-ion PRA 84 et chargeur de batterie secteur PUA 81	03508190
Ensemble universel PRA 90 avec PRA 92	Comprenant outil PRA 90, batterie Li-ion PRA 84, chargeur de batterie secteur PUA 81 et télécommande PRA 92	03508191
PR 30-HVS avec trépied automatique PRA 90	Comprenant outil, batterie Li-ion, chargeur, récepteur laser télécommandé avec son support et mode d'emploi, le tout dans un coffre en plastique antichoc, plus ensemble trépied automatique PRA 90 (avec batterie et chargeur)	03508188

### Accessoires

Sac pour trépied PUA 44		02017720
Télécommande PRA 92		02017479
Outil PRA 90 seulement (sans batterie ni chargeur)		02017478

**Hilti. Plus performant. Plus durable.**

Hilti, Inc. (U.S.) 1-800-879-8000 [www.us.hilti.com](http://www.us.hilti.com) • en español 1-800-879-5000  
Hilti (Canada) Corporation 1-800-363-4458 • [www.hilti.ca](http://www.hilti.ca)

